



---

## DATENBLATT RAUMLÖSUNG: ROOMMATE + TAP IP

Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit per Video für Mitarbeiter und IT-Abteilung, indem Sie Logitech RoomMate und Logitech Tap IP beliebigen Konferenzräumen mit einer vorhandenen Logitech Konferenzkamera hinzufügen.

Dank RoomMate und Tap IP ist ein zusätzlicher, dedizierter Computer im Raum überflüssig. Die Kombination ermöglicht es Mitarbeitern, mit nur einem Tastendruck an einem Meeting teilzunehmen.

### VERWANDELN SIE JEDEN RAUM IN EINEN GERÄTEBASIERTEN VIDEOKONFERENZRAUM

Ergänzen Sie vorhandene Kameras von Logitech wie MeetUp, Rally oder Rally Plus mit RoomMate und verwandeln Sie jeden Raum in einen Appliance-basierten Videokonferenzraum mit einem kompakten Formfaktor, der außer Sichtweite und sicher angebracht werden kann.

Konfigurieren Sie den Raum für führende Videokonferenzplattformen, darunter Microsoft Teams Rooms für Android, Zoom Rooms, RingCentral und weitere\*.

# PRODUKTFUNKTIONEN UND ZUBEHÖR

## PRODUKTFUNKTIONEN

### RECHENLEISTUNG, MIT BIS ZU ZWEI ANSCHLÜSSEN

Logitech RoomMate stellt die benötigte Rechenleistung für HD-Videokonferenzen in Räumen mit einem oder zwei Displays bereit und sieht dank flachem, modernem Design auch ausgezeichnet aus.

### STARTEN SIE BESPRECHUNGEN MIT EINEM TASTENDRUCK

Meetings beginnen mit nur einer Berührung dank Logitech Tap IP, einem netzwerkgebundenen Touch-Controller, der einfach zu bedienen und einzurichten ist.

### VERIFIZIERTE AUDIOPARTNER

Nutzen Sie das Audiosystem Ihrer Wahl. Standardmäßig wird das Audiosystem der Konferenzkamera verwendet, wenn Sie RoomMate mit MeetUp oder einem Rally-System koppeln. Sie können aber auch ein verifiziertes Audiosystem von unseren Partnern nutzen, etwa QSC, Shure und Biamp, wenn RoomMate zusammen mit der Rally Camera verwendet wird.

### FLEXIBLE MONTAGE

Dank der PC-Halterung mit Kabelfixierung können Sie Logitech RoomMate an einer beliebigen Stelle in Ihrem Konferenzraum befestigen. Zudem erlaubt das Design eine versteckte, ordentliche Montage.

### GERÄTEVERWALTUNG UND INSIGHTS

Neben Überwachung und Verwaltung bietet Ihnen Logitech Sync relevante Einblicke in die Nutzung Ihrer Räume. Über den Zoom-Gerätemanager können Sie die Geräte in Ihren Konferenzräumen überwachen und verwalten.

### ORDENTLICHE UND SICHERE VERKABELUNG

Optimieren Sie die Einrichtung von Logitech Tap IP mit einem einzelnen PoE-Kabel und ermöglichen Sie dank der integrierten Zugentlastungs- und Haltevorrichtungen zuverlässige Verbindungen.

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR



### Tap Gelenkhalterung

Tischhalterung mit höherem Profil sowie Schwenkfunktion und Kabelmanagement



### Tap Wandhalterung

Platzsparende Wandhalterung mit Kabelmanagement



### Tap Tischhalterung

Schwenkbare Tischhalterung mit Kabelmanagement



### Tap Scheduler

Spezielles Planungspanel für Konferenzräume



### Scribe

Teilen Sie Whiteboards mühelos in Videobesprechungen mit Logitech Scribe, einer KI-gesteuerten Whiteboard-Kamera.



### Swytch

Verbinden Sie einen Laptop mit der AV-Ausrüstung eines Raumsystems für jede Videobesprechung oder jedes Webinar.

# PRODUKTSPEZIFIKATIONEN UND LINKS

TAP IP		ROOMMATE		GARANTIE	
<p>Touchscreen: Bildschirm mit einer Diagonalen von 257 mm/10,1" und 14°-Bildschirmneigung Auflösung: 1280 x 800</p> <p>Kabel: Power-over-Ethernet (PoE)-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), IEEE 802.3af Typ 1, Klasse 3 Gerät</p> <p>Kabelmanagement: Integriertes Kabelhalterungs- und Zugentlastungssystem</p> <p>Ethernet: 10/100 Mbit/s</p> <p>WLAN: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Geräteverwaltung: Logitech Sync</p> <p>Farbe: Grafit</p> <p>Montage: 100 mm x 100 mm VESA FDMI</p> <p>Abmessungen (H x B x T): 58 mm x 244 mm x 179 mm</p>		<p>Betriebssystem: Logitech CollabOS 1.4 oder höher</p> <p>Geräteverwaltung: Logitech Sync und unterstützte Geräteverwaltungs-Plattformen</p> <p>Zertifizierte Hardware: Logitech MeetUp, Rally Camera, Rally System, Rally Plus System, Tap, Tap IP</p> <p>Verifizierte Hardware: Biamp TesiraFORTÉ X 400, QSC Q-SYS Core 8 Flex, Shure IntelliMix P300. Für aktuelle Informationen zu kompatiblen Produkten wenden Sie sich an Ihren bevorzugten Partner.</p> <p>Unterstützung für Netzwerkprotokolle: IPv4, IPv6</p> <p>Unterstützung für Proxys IP-basierter Proxy, FQDN-basierter Proxy, Proxy mit PAC-Datei</p> <p>Schnittstellen</p> <p>HDMI-Ausgang: 2</p> <p>HDMI-Eingang: 1</p> <p>USB: 3 x Typ A</p> <p>Netzwerk: 10/100/1G Ethernet</p> <p>WLAN: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Betriebsspannung/Stromstärke: 100–240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Vollständige Festplattenverschlüsselung: AES-128</p> <p>Datenverschlüsselung: Symmetrisch, PKI</p> <p>Geräte-ID: Geschützt durch Integritätsnachweis für Geräte</p> <p>Gerätezugriff: Über API authentifiziert</p> <p>Schlüsselschutz: Arm TrustZone, RPMP</p> <p>Gerätesicherung: Kensington-Schloss</p> <p>Farbe: Weiß</p> <p>Abmessungen: (H x W x D): 34.5 mm x 161 mm x 211 mm</p>		<p>Standard: 2 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie</p> <p>Verlängert: Einjährige und dreijährige Garantieverlängerungen können zum Zeitpunkt des Kaufs erworben werden. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Händler.</p>	
<b>PC-HALTERUNG</b>				<b>*ZERTIFIZIERUNGEN UND KOMPATIBILITÄT</b>	
<p>Kompatibel mit Logitech RoomMate und anderen Computegeräten mit 100x100 oder 75x75 VESA-Muster</p> <p>Abmessungen: (H x W x D): 35 mm x 164 mm x 350 mm</p>				<p><b>Appliance-Modus</b></p> <p>Unterstützt kompatible Videokonferenzsoftware, darunter Microsoft Teams Rooms für Android, Zoom Rooms und RingCentral Meetings Rooms. Kontaktieren Sie Logitech oder besuchen Sie <a href="https://prosupport.logitech.com/hc/de/articles/1500001344641">https://prosupport.logitech.com/hc/de/articles/1500001344641</a> für Verfügbarkeitsinformationen und zusätzliche Videokonferenzplattformen.</p> <p><b>Zertifizierungen</b></p> <p>Alle im Raumlösungs-Bundle enthaltenen Komponenten sind für Zoom Rooms, Microsoft Teams für Android und RingCentral Meetings Rooms (sowie Tencent in der Version nur für China) zertifiziert. Weitere Informationen zu beantragten und erteilten Zertifizierungen erhalten Sie beim Hersteller.</p> <p><b>Verifizierte Hardware</b></p> <p>Biamp TesiraFORTÉ X 400</p> <p>QSC Q-SYS Core 8 Flex</p> <p>Shure IntelliMix P300</p> <p>Für aktuelle Informationen zu kompatiblen Produkten wenden Sie sich an Ihren bevorzugten Partner.</p>	
<b>BESTANDTEILE DES SETS</b>					
<p>Logitech RoomMate</p> <p>Logitech Tap IP</p> <p>PC-Halterung</p>					
INHALT				TEILENUMMERN	
<p><b>Tap IP</b></p> <p>Tap IP Touch-Controller</p> <p>VESA-</p> <p>Befestigungsschrauben (4)</p> <p>Mikrofasertuch</p> <p>Dokumentation</p>	<p><b>RoomMate</b></p> <p>Logitech RoomMate</p> <p>Netzteil</p> <p>Netzkabel</p> <p>VESA-Halterung</p> <p>Fernbedienung</p> <p>Dokumentation</p>	<p><b>PC-Halterung</b></p> <p>PC-Halterung mit</p> <p>Kabelführungsklemme</p> <p>Material für die</p> <p>Montage</p> <p>Dokumentation</p>	<p>USA/CA/MX: 991-000397</p> <p>Brasilien: 991-000398</p> <p>Argentinien/Chile: 991-000399</p> <p>EU/Südostasien/Indonesien: 991-000400</p> <p>GB/HK: 991-000401</p> <p>Schweiz: 991-000402</p> <p>AUS/NZ: 991-000403</p> <p>Taiwan: 991-000404</p> <p>Indien: 991-000405</p> <p>China: 991-000406</p> <p>Japan: 991-000407</p>		



Wenden Sie sich an Ihren Händler oder kontaktieren Sie uns unter [www.logitech.com/vcsales](http://www.logitech.com/vcsales)

**Logitech Americas**  
7700 Gateway Blvd.  
Newark, CA 94560, USA

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tel: 852-2821-5900  
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, das Logitech Logo und andere Marken von Logitech sind Eigentum von Logitech und ggf. eingetragen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Logitech übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in dieser Veröffentlichung. Die Informationen zu Produkten, Preisen und Funktionen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

Veröffentlicht September 2022